



Linea di prodotti Baseline

# Ajax SpaceControl Jeweller

Telecomando wireless per il controllo del sistema Ajax.




2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017


UL®  
LISTED

## 4 pulsanti



### Inserire

Inserisce il sistema



### Disinserire

Disinserisce il sistema



### Modalità notturna


Attiva la Modalità notturna (inserisce i dispositivi per la protezione perimetrale)



### Panico

Notifica un istituto di vigilanza e gli utenti di un pericolo o un'emergenza


Protezione contro l'attivazione accidentale dell'allarme: doppia pressione o pressione prolungata



## Jeweller


tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,300 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Indicazione dell'esecuzione del comando con LED



## Massima autonomia

- Fino a 5 anni di funzionamento
- Batteria sostituibile preinstallata
- Notifica di batteria scarica



## Configurazione rapida




- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Può essere portato in tasca o sul portachiavi

<p><b>Conformità agli standard</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2)  PD 6662:2017  UL985, UL1023, UL2610  ULC S545, ULC S304</p>	<p><b>Compatibilità</b></p> <p><b>Unità centrali</b>  Hub (2G), Hub Plus, Hub 2 (2G),  Hub 2 (4G), Hub 2 Plus,  Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ripetitori</b>  ReX, ReX 2</p>	<p><b>Comunicazione con l'unità centrale</b></p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p><b>Frequenze di funzionamento</b>  866,0–866,5 MHz  868,0–868,6 MHz  868,7–869,2 MHz  905,0 – 926,5 MHz  915,85 – 926,5 MHz  921,0 – 922,0 MHz  Dipende dalla regione di vendita.</p> <p><b>Raggio di comunicazione Jeweller</b>  fino a 1,300 m  In campo aperto.</p>	<p><b>Alimentazione</b></p> <p><b>Batteria</b>  1 × CR2032  Preinstallata.</p> <p><b>Durata della batteria</b>  fino a 5 anni</p>
<p><b>Installazione</b></p> <p>Temperature di funzionamento da -25 °C a +50 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p><b>Colore</b>  bianco  nero</p> <p><b>Dimensioni</b>  65 × 37 × 10 mm</p> <p><b>Peso</b>  13 g</p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>Ajax SpaceControl Jeweller  1 × batteria CR2032 (preinstallata)  Guida rapida</p>	



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol](https://support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport\_Bot
-  ajax.systems